

Серия МФУ HP LaserJet Ultra M134



3 полных картриджа для печати до 6900 стр. в комплекте.

Экстремально низкая стоимость отпечатка.

Оцените преимущества низкой стоимости печати и высокой производительности МФУ HP LaserJet Ultra. Три полных картриджа для печати 6900 стр. включены в комплект поставки устройства¹. Создавайте документы профессионального и стабильного качества, не выходя за рамки бюджета.



МФУ HP LaserJet Ultra M134a



МФУ HP LaserJet Ultra M134fn

Особо отмечено

- Снижение стоимости печати одной страницы в 4 раза по сравнению с устройствами предыдущих поколений².
- Ресурс до 6900 стр.: в комплект поставки входят 3 полных лазерных картриджа HP¹
- Печать, сканирование, копирование и факсимильная связь (M134fn)
- Высокая скорость печати (22 стр./мин, формат A4)
- Устройство АПД на 35 страниц (fn) и высокая скорость сканирования (11 страниц формата A4 в минуту)
- Быстрый выход из режима сна (Auto-Off) (FPOT)
- HP ePrint (fn), Apple AirPrint (fn)
- HP Auto-On/Auto-Off

Качество HP и выгодная цена, зачем рисковать этим?

- Три полных картриджа для печати до 6900 стр. входят в комплект поставки¹ в расчете на большие объемы печати при низких затратах и без риска.
- С помощью HP LaserJet Ultra стоимость печати можно сократить в 4 раза по сравнению с устройствами предыдущих поколений².
- Благодаря неизменному качеству и выгодной цене оригинальных картриджей HP приобретать совместимые расходные материалы не имеет никакого смысла.
- Благодаря предварительно установленному картриджу HP вы сможете приступить к печати сразу после распаковки принтера.

Создано для эффективной работы

- Это МФУ имеет функции возможности печати, сканирования, копирования и отправки факсов (M134fn), при этом занимает совсем немного места.
- Вам не придется долго ждать: скорость печати до 22 страниц в минуту³, печать первой страницы всего за 7,3 секунды⁴.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off⁵.
- Успейте сделать больше: устройство АПД на 35 листов (M134fn) поможет сэкономить ваше время.

Мобильная печать на устройстве M134fn всего одним касанием

- Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги.⁶
- С помощью функции HP ePrint⁷ можно выполнять печать непосредственно со смартфонов, планшетов и ноутбуков так же легко, как отправлять сообщения по электронной почте.
- Технология Google Cloud Print™ 2.0 позволяет отправлять задания печати напрямую со смартфона, планшета или ПК на любой принтер компании⁸.

Неизменно высокое качество печати HP

- Тонер Precision Black обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.
- Не покупайте поддельные расходные материалы, чтобы избежать проблем с качеством.
- Датчики контроля помогут отслеживать количество обработанных страниц⁹, а технология JetIntelligence позволит оптимизировать потребление расходных материалов, чтобы печатать больше¹⁰.
- Быстро заменяйте картриджи с автоматическим удалением защитной ленты-заглушки и в удобной упаковке.



First page out
3X/sec



Ethernet



ePrint



Precision black toner



Auto On/Off
Technology



Automatic
document feeder



Instant-on
Technology

Обзор устройства

МФУ HP LaserJet Ultra M134fn

1. Устройство АПД на 35 листов
2. Планшетный сканер поддерживает бумажные носители размером до 216 x 297 мм
3. Панель управления с двухстрочным ЖК-дисплеем и цифровой клавиатурой
4. Лоток приема на 100 листов
5. Верхняя крышка для доступа к картриджам
6. Разъем для подключения телефонной линии, порт Ethernet, порт USB, процессор с частотой 600 МГц, разъем для замка безопасности
7. Входной лоток на 150 листов с крышкой (открыта на изображении)



Кратко о серии



Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
Номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Функции	Печать, копирование и сканирование	Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь
Факс	Нет	Да
Скорость печати (черный)	До 22 стр./мин.	До 22 стр./мин.
Устройство автоматической подачи документов	Нет	35 листов
Панель управления	ЖК-дисплей	2-строчный ЖК-дисплей с цифровой клавиатурой
Сеть	Нет	Встроенный интерфейс Ethernet
Мобильная печать	Нет	Apple AirPrint; HP ePrint, Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CF233A HP 33A, оригинальный тонер- картридж HP LaserJet, Черный 2300 страниц
	CF234A HP 34A, оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 9200 страниц
Сервис и поддержка	<p>UH761E: обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет со стандартной заменой</p> <p>UH757E: обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день</p> <p>UH764E: обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с возможностью возврата в сервисный центр</p> <p>(UH761E: все страны Европы, UH757E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UH764E: страны Ближнего Востока и Африки, ЮАР, Израиль и Турция)</p>

Технические характеристики

Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
Номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Функции	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование, факс
Панель управления	Символьный ЖК-дисплей: Двухрядный цифровой ЖК-дисплей; Кнопки (Вверх, Вниз, Отмена, Начать копирование, Настройка копирования); 3 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание, Тонер); Значки настроек копирования (Копии, Темнее/Светлее, Уменьшить/Увеличить)	двухстрочный ЖК-дисплей с буквенно-цифровой клавиатурой: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей; Кнопки (ОК, Назад, Вперед/Назад, Отмена, Число копий, Темнее/Светлее, Меню копирования, Начать копирование, Основные настройки, Повторный набор, Буквенно-цифровая клавиатура, Запуск факса); 2 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание).
Печать		
Технология печати	Лазерная	
Скорость печати	Ч/Б (A4, обычный режим): До 22 стр./мин.	
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): Всего за 7,3 секунды; Ч/Б (A4, режим сна): Всего за 8,1 секунды	Ч/Б (A4, режим готовности): Всего за 7,3 секунды; Ч/Б (A4, режим сна): Всего за 8,1 секунды
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 x 600 точек на дюйм, HP FastRes 1200 (качество 1200 точек на дюйм); Технология: HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Ежемесячная нагрузка ³	До 20,000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) ⁴ : 250–2500	
Расширенные программные функции принтера	Apple AirPrint™, технология Instant-on, картриджи JetIntelligence	
Стандартные языки печати	PCLmS, URF, PWG	
Область печати	Поля печати: Сверху: 4 мм, Снизу: 4 мм, Слева: 4 мм, Справа: 4 мм; Максимально допустимая область печати: 214 x 356 мм	
Двусторонняя печать	Ручное включение двусторонней печати	
Копирование		
Скорость копирования ⁵	Ч/Б (A4): До 22 копий/мин	
Технические характеристики копира	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; Максимальное количество копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: 600 x 400 точек на дюйм; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%	
Сканирование		
Скорость сканирования	Обычный режим (A4): До 11 стр./мин	
Формат файлов сканирования	JPEG, PDF, PNG.	
Технические характеристики сканера	Тип сканера: Планшетный Технология сканирования: Контактный датчик изображения; Режимы ввода при сканировании: Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1; Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов: Нет; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 215,9 x 297 мм; оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм (цветной режим, планшетный сканер); До 1200 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, планшетный сканер)	Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) Технология сканирования: Контактный датчик изображения; Режимы ввода при сканировании: Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1; Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов: Нет; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 215,9 x 297 мм; оптическое разрешение сканирования: До 300 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, АПД); До 600 точек на дюйм (цветной режим, планшетный сканер); До 1200 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, планшетный сканер)
Рекомендуемый месячный объем сканирования ⁶	250–2500 стр. формата A4	
Сканируемая область	Максимальный формат носителей (планшетный сканер): 215,9 x 297 мм	Максимальный формат носителей (планшетный сканер): 215,9 x 297 мм; Минимальный формат носителей (устройство АПД): 148,5 x 210 мм; Максимальный формат носителей (устройство АПД): 215,9 x 297 мм
Глубина цвета/градации серого	24 бит / 256	
ПО digital sending	Стандартная: Нет; Опционально: Нет	
Факс		
Факс	Нет	Да; 33,6 кбит/с
Характеристики факса	быстрый набор: До 120 номеров (119 номеров группового набора)	Разрешение факса: стандартное: 203 x 98 т/д; высокоточное: 203 x 196 т/д; наилучшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов); быстрый набор: До 120 номеров (119 номеров группового набора); совместимость с Telecom: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (лазерные/светодиодные изделия класса 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010
Быстродействие процессора	600 МГц	
Подсоединяемость		
Стандартная	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство)	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 порт Ethernet 10/100Base-TX; 1 телефонный разъем (вход); 1 телефонный разъем (выход)
Опционально	Нет	

Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Беспроводное подключение	Нет	
Мобильная печать	Нет	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификат Mopria
Поддерживаемые сетевые протоколы	Нет	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS
Память	Стандартная: 128 Мбайт; Максимум: 128 Мбайт	Стандартная: 256 Мбайт; Максимум: 256 Мбайт
Управление бумагой		
Количество лотков для бумаги	Стандартная: 1; Максимум: 1	
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фотобумага, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, почтовые открытки	
Форматы носителей	Пользовательские ресурсы: от 76 x 127 до 216 x 356 мм Поддерживаемые форматы: A4; A5; A6; B5 (JIS) Устройство автоматической подачи документов: Нет	Пользовательские ресурсы: от 76 x 127 до 216 x 356 мм Поддерживаемые форматы: A4; A5; A6; B5 (JIS) Устройство автоматической подачи документов: A4
Использование носителей	Стандартная входная емкость: Лоток подачи на 150 листов Стандартная выходная емкость: Приёмный лоток на 100 листов Устройство автоматической подачи документов: Нет	Стандартная входная емкость: Лоток подачи на 150 листов Стандартная выходная емкость: Приёмный лоток на 100 листов Устройство автоматической подачи документов: 35 листов
Плотность печатного носителя	от 60 до 163 г/м ² ; устройство автоматической подачи документов: Нет	от 60 до 163 г/м ² ; устройство автоматической подачи документов: От 70 до 90 г/м ²
Входная емкость	Лоток 1: Листы: 150; конверты: 10 Максимум: До 150 листов Устройство автоматической подачи документов: Нет	Лоток 1: Листы: 150; конверты: 10 Максимум: До 150 листов Устройство автоматической подачи документов: 35 листов
Выходная емкость	Стандартная: До 100 листов Конверты: До 10 Максимум: До 100 листов	
Совместимые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB Linux (подробную информацию см. на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)	
Совместимые сетевые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB Linux (подробную информацию см. на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)	
Минимальные системные требования	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, разъем USB	
Прилагаемое программное обеспечение	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт http://www.hp.com или источник приложения для ПО LaserJet)	
Управление принтером	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
Размеры и вес		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 398 x 288 x 231,1 мм; Максимум: 398 x 482 x 387,9 мм	Минимум: 415,1 x 288 x 279,5 мм; Максимум: 415,1 x 511,4 x 423,7 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	490 x 294 x 408 мм	490 x 327 x 408 мм
Вес принтера	6,8 кг	7,6 кг
Масса упаковки	9,33 кг	10,6 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32,5 °C; Влажность: От 30 до 70 % относительной	влажности
хранение информации	Температура: от -20 до 60 °C; Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности	
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А) (при печати со скоростью 23 стр./мин); Акустическое давление: 51 дБ (А)	
Питание	требования: Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц, 2,8 А; расход: 255 Вт (активное состояние, печать), 4,2 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,05 Вт (автоматическое выключение и включение при подключении к разъему USB, отключено при поставке), 0,05 Вт (автоматическое выключение/включение вручную), 0,05 Вт (выключение вручную); Типичное энергопотребление (ТЕС): Blue Angel: 0,627 кВт·ч в неделю; Energy Star: 0,573 кВт·ч в неделю; тип источника питания: Встроенный блок питания	
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера	
Сертификаты	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (класс B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Комплектация ⁷	МФУ HP LaserJet Ultra M134a; три тонер-картриджа HP LaserJet для печати 2300 стр. каждый; картридж фотобарабана HP LaserJet (9200 стр.); шнур питания; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn; три тонер-картриджа HP LaserJet для печати 2300 стр. каждый; картридж фотобарабана HP LaserJet (9200 стр.); шнур питания; телефонный кабель; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру

Гарантия

Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <http://www.hp.com/support>.

Примечания

- ¹ Заявленный ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
 - ² Сравнение стоимости печати одной страницы (CPP) лазерных принтеров и МФУ HP LaserJet Ultra и устройств HP предыдущих поколений основано на опубликованных характеристиках картриджей наибольшей емкости и долговечных материалов. CPP определяется в зависимости от ресурса и рекомендованной производителями розничной стоимости (MRSP) расходных материалов. Фактические цены могут отличаться. Ресурс ISO измеряется при непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
 - ³ Данные о скорости печати получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
 - ⁴ Измерения выполнены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
 - ⁵ Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его настроек.
 - ⁶ На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
 - ⁷ Требуется регистрация учетной записи в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
 - ⁸ Требуется регистрация Google Cloud Print™ и аккаунт Google. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
 - ⁹ По сравнению с индикаторами расхода в моделях HP предыдущих поколений.
 - ¹⁰ Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных черных лазерных картриджей HP 33A LaserJet в сравнении с оригинальными черными лазерными картриджами HP 83A LaserJet.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Может потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного устройства.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- ² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- ³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- ⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- ⁵ Скорость копирования и время печати первой копии измерены в соответствии со стандартом ISO/IEC 29183 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- ⁶ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество сканируемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения.
- ⁷ Оригинальные тонер-картриджи LaserJet, черные (общий ресурс 6900 стр.), HP 34A, оригинальный картридж фотобарабана LaserJet (9200 стр.). Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

